

7.3. Гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев со дня ввода оповещателя в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня отгрузки с предприятия-изготовителя.

В случае преждевременного выхода оповещателя из строя, его следует вместе с паспортом вернуть предприятию-изготовителю с указанием следующих сведений:

Дата начала эксплуатации _____

Дата выхода из строя _____

Основные данные режимы эксплуатации _____

Наработка в указанных режимах _____

Причины снятия изделия с эксплуатации или хранения _____

Сведения заполнены _____ Подпись _____

В случае отсутствия заполненного паспорта рекламации не принимаются.

- 2.8. Диапазон рабочих температур: от - 40° С до + 55° С.
- 2.9. Степень защиты оболочки (код IP) – 41.
- 2.10. Средний срок службы оповещателя – не менее 12 лет.
- 2.11. Габаритные размеры, мм - не более 102x32.
- 2.12. Масса оповещателя, кг - не более 0,08.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

- 3.1. Оповещатель охранно-пожарный звуковой «Свирель – 12Б» - 1 шт.
- 3.2. Паспорт ДЖГК 425531.010 ПС - 1 шт.

4. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- 4.1. При эксплуатации оповещателя необходимо соблюдать правила техники безопасности, изложенные в инструкциях «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТЭ) и «Правила технической безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТБ).
- 4.2. Перед установкой необходимо проверить внешний вид оповещателя на наличие повреждений и сохранности заводского пломбирования и проверить работоспособность, подключив его к источнику постоянного напряжения 9,0 ÷ 13,8 В («+» - цветной провод, «-» - белый провод).
- 4.3. Подключение оповещателя к электрическим цепям системы охранной сигнализации необходимо производить при отсутствии в них напряжения.
- 4.4. При проведении проверки работоспособности оповещателя необходимо принять меры по защите органов слуха от длительного воздействия звукового сигнала оповещателя.
- 4.5. Проверка работоспособности оповещателя производится путем подачи питающего напряжения. Периодичность проверки устанавливается эксплуатирующей организацией.



ОПОВЕЩАТЕЛЬ
ОХРАННО-ПОЖАРНЫЙ ЗВУКОВОЙ
«Свирель – 12Б»
ТУ 26.30.50-001-10532608-2018
Сертификат соответствия
№ ЕАЭС RU C-RU.ЧС13.В.00170/21



400042, г. Волгоград,
шоссе Авиаторов, 1
ООО «Аврора»

ПАСПОРТ
ДЖГК 425531.010 ПС

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Оповещатель охранно-пожарный звуковой «Свирель-12Б» (далее по тексту оповещатель) предназначен для звукового оповещения о состоянии объекта, охраняемого при помощи приборов приемно-контрольных охранно-пожарных или систем охранно-пожарной и тревожной сигнализации. Оповещатель конструктивно выполнен в виде одного блока. Оповещатель относится к восстанавливаемым обслуживаемым изделиям.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

- 2.1. Уровень громкости сигнала оповещателя на расстоянии 1м от него, измеренный шумомером с частотной характеристикой А по ГОСТ 17187-81 при питающем напряжении 12 В, не менее 100 дБ.
- 2.2. Ток, потребляемый оповещателем от источника постоянного напряжения ≤ 75 мА.
- 2.3. Несущая частота звуковых сигналов оповещателя равна 1500-3000 Гц.
- 2.4. Оповещатель сохраняет работоспособность в диапазоне питающего напряжения 9,0 ÷ 13,8 В.
- 2.5. Продолжительность непрерывной работы – не менее 10 минут.
- 2.6. Оповещатель сохраняет работоспособность после приложения к выводам питающего напряжения обратной полярности.
- 2.7. Индустриальные радиопомехи, создаваемые оповещателем при работе, не превышают величин, указанных в ГОСТ Р 53325-2012.

- 4.6. При установке оповещателя следует учитывать, что звук оптимально распространяется только в зоне прямой видимости.

5. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

Хранение оповещателя должно соответствовать требованиям, установленным для группы 1(Л) по ГОСТ 15150-69. В помещении для хранения не должно быть токопроводящей пыли, паров и щелочей, разрушающих изоляцию.

6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Оповещатель охранно-пожарный звуковой «Свирель – 12Б», заводской номер _____ соответствует техническим условиям ТУ 26.30.50-001-10532608-2018 и признан годным к эксплуатации.

Дата приемки _____ 20 ____ г.
месяц

Место для штампа ОТК.

7. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

- 7.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие качества оповещателя требованиям ТУ 26.30.50-001-10532608-2018 при соблюдении потребителем условий и правил хранения, монтажа и эксплуатации, приведенных в паспорте.
- 7.2. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право внесения конструктивных изменений, не ухудшающих потребительских свойств, которые могут быть не отражены в данном паспорте.