



Основные технические характеристики диода Д310:

$U_{обр\ max}$ - Максимальное постоянное обратное напряжение: 20 В;

$I_{пр\ max}$ - Максимальный прямой ток: 500 мА;

$I_{пр\ и\ max}$ - Максимальный импульсный прямой ток: 0,8 А;

C_d - Общая емкость: 15 пФ при $U_{обр}$ 20 В;

$U_{пр}$ - Постоянное прямое напряжение: не более 0,55 В при $I_{пр}$ 500 мА;

$I_{обр}$ - Постоянный обратный ток: не более 20 мкА при $U_{обр}$ 20 В