

## Блок питания универсальный IN3000S 6В-15В 3,0А стабилиз. 100-240В, штекеры 8шт в комплекте, импульсный



### Описание

ROBITON IN3000S — универсальный импульсный блок питания. Предназначен для питания от источника переменного тока 100-240 В приборов с напряжением 6 / 7,5 / 9 / 12 / 13,5 / 15 В и максимальным входным током 3000 мА.

Особенности:

- очень легкий и компактный
- соответствует последним стандартам: сниженное энергопотребление и высокий КПД
- 8 сменных штекеров
- стабилизированное напряжение
- защита от перегрузок
- защита от короткого замыкания

### Характеристики

- входное напряжение: 100-240В 50/60Гц
- входной ток: 350мА
- выходное напряжение: 6 / 7,5 / 9 / 12 / 13,5 / 15В
- выходной ток:
  - 3А при 6 / 7,5 / 9 / 12В
  - 2,4А при 13,5 / 15В
- мощность нагрузки: до 36Вт
- размер штекера:
  - DC: 2,35x0,75мм / 3,5x1,35мм / 4,0x1,7мм / 5,0x2,1мм / 5,5x2,1мм / 5,5x2,5 мм
  - Jack: 2,5x12мм / 3,5x15мм
- полярность: отрицательная, положительная
- выбор выходного напряжения: устанавливает пользователь
- длина входного шнура: 1м
- длина выходного шнура: 1,5м