

## Головка измерительная М4-2, вольтметр

### Описание:

Вольтметр М4-2 - щитовой аналоговый прибор магнитоэлектрической системы с подвижной рамкой, предназначенный для измерения напряжения в цепях постоянного тока.

Тип включения: прямое.

Вольтметры М4-2 могут применяться на предприятиях промышленности и предприятиях электроэнергетики, в межсистемных электрических сетях, а также на предприятиях электротехнической промышленности для комплектации энергетического оборудования.

Особенности М4-2:

- линейная шкала позволяет производить точные измерения во всем диапазоне показаний прибора, в том числе и при малых значениях измеряемого сигнала;

- применение успокоителя магнитоэлектрического типа обеспечивает сохранение характеристик приборов в течение всего срока службы.

Изменение показаний прибора, вызванное отклонением температуры окружающего воздуха от  $(20 \pm 5)^\circ\text{C}$  не превышает 1,2%.

Вольтметр М4-2 рассчитан на использование при следующих условиях:

- температура окружающего воздуха: от  $-30^\circ$  до  $+50^\circ\text{C}$ ;

- относительная влажность воздуха: 90% при температуре  $30^\circ\text{C}$ .



### Технические характеристики

- Предел измерения - 0 – 460 В
- Класс точности - 2,5
- Характер шкалы неравномерный.
- Габаритные размеры – 80 x 80 x 44 мм
- масса не более 0,2 кг

Внимание: описание товара носит информационный характер и может отличаться от описания, представленного в технической документации производителя. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.



**Сеть магазинов**  
**КВАРЦ**  
**Радиодетали и электронные компоненты**

107023, Москва, ул. Буженинова, д. 16  
телефон: (495) 963-6120  
факс: (495) 963-4994  
e-mail: [quartz1@quartz1.ru](mailto:quartz1@quartz1.ru)

111123, Москва, шоссе Энтузиастов, д31  
телефон/факс: (495) 788-8899 *многоканальный*  
e-mail: [mgz@quartz1.ru](mailto:mgz@quartz1.ru)